Artikelnummer	Typ	Bezeichnung
43551	MISTRAL 350 WS	Funkgong Set MISTRAL weiß MISTRAL 350 WS

Kurzbeschreibung:
12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
• Reichweite 500 m, 868,35 MHz
• LED-Blitzlicht
• Spannungsversorgung: Sender Batterien oder 8-12 V DC
• Spannungsversorgung: Batterie 4 x 1,5 V

Beschreibung

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 650 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 650 ganz flexibel.

Praktische Stummschaltung
Der MISTRAL 350 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt

hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.
Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

Technische Daten

Name:	MISTRAL
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Anzahl Melodien:	12 polyphone Melodien
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	LED
Rufunterscheidung:	12-fach Funk und 2-fach Draht
Anzahl koppelbarer Sender:	12
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Abmessungen:	180 x 120 x 50 mm
Farbe:	Weiß / Weiß
Oberfläche:	Hochglanz
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
Spannungsversorgung alternativ:	8 -12 V DC
Schutzart Sender:	IP54

Downloads

Bedienungsanleitungen
iba_mistral-350-ws_43551_2018-04-23.pdf